



home
automation



lighting



electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu 220st. 1200W, IP44, 3 rodzaje
montażu, biały

symbol: OR-CR-262/W

Producent:



ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl



ISBN 5900378654759



5 900378 654759 >








Wersje produktu:

	Czujnik ruchu 220st. 1200W, IP44, 3 rodzaje montażu, biały OR-CR-262/W	Kolor: biały	ISBN 5900378654759  5 900378 654759 >
---	---	--------------	--

	Czujnik ruchu 220st. 1200W, IP44, 3 rodzaje montażu, czarny OR-CR-262/B	Kolor: czarny	ISBN 5900378654766  5 900378 654766 >
---	--	---------------	--

Główne cechy:

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyposażony jest w potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Dostępne kolory: biały, czarny. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym

 type	 X°		 W max
TYP CZUJNIKA: podczerwień	KĄT WIDZENIA: 220st.	ZASIĘG DETEKCJI: 12m	MAX. OBCIĄŻENIE: 1200W
 IP			
STOPIEŃ OCHRONY: IP44	Stopień ochrony	Regulacja czasu świecenia TIME	

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Typ czujnika:	podczerwień
Kąt widzenia:	220st.
Zasięg detekcji:	12m
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	1200W
Stopień ochrony:	IP44
Kolor:	biały
Regulacja natężenia światła LUX:	✓ tak
Zakres regulacji natężenia światła LUX:	<3-2000 lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	✓ tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	✗ nie
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]):	81,6 / 91,7 / 66,5
Inne cechy:	wysokość montażu: 1,8-2,5m